

**KROKOVÝ MOTOR SL23-1012, SL23-2812****ZAPOJENÍ VINUTÍ**

<b>zapojení vinutí bipolární</b>	<b>sériové</b>	<b>paralelní</b>
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	bíločervený s bíločerným	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	bílozelený s bíložlutým	
A (1. fáze)	červený	červený + bíločerný
$\bar{A}$ (1. fáze)	černý	černý + bíločervený
B (2. fáze)	zelený	zelený + bíložlutý
$\bar{B}$ (2. fáze)	žlutý	žlutý + bílozelený

<b>zapojení vinutí unipolární</b>	proud 1,4 A pro motor SL23-1012 a 4 A pro motor SL23-2812, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 0,85 Nm
+V	bíločervený s bíločerným, bílozeleným a bíložlutým
A	červený
B	černý
C	zelený
D	žlutý