

**KROKOVÝ MOTOR SX23-1012 (D)****ZAPOJENÍ VINUTÍ**

<b>zapojení vinutí bipolární</b>	<b>sériové</b>	<b>paralelní</b>
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý s modrým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	hnědý s oranžovým	
A (1. fáze)	červený	červený + modrý
$\bar{A}$ (1. fáze)	černý	žlutý + černý
B (2. fáze)	bílý	bílý + hnědý
$\bar{B}$ (2. fáze)	zelený	oranžový + zelený

<b>zapojení vinutí unipolární</b>	proud 1,4 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 0,85 Nm
+V	žlutý s modrým, hnědým a oranžovým
A	červený
B	černý
C	bílý
D	zelený