

KROKOVÝ MOTOR SX23-1412

NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

| zapojení vinutí bipolární | sériové | paralelní |
|---|------------------|------------------|
| spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači) | žlutý s modrým | |
| spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači) | hnědý s fialovým | |
| A (1. fáze) | červený | červený + modrý |
| /A (1. fáze) | černý | žlutý + černý |
| B (2. fáze) | bílý | bílý + hnědý |
| /B (2. fáze) | zelený | fialový + zelený |

| zapojení vinutí unipolární | proud 2 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 0,85 Nm |
|---------------------------------------|--|
| +V | žlutý s modrým, hnědým a fialovým |
| A | červený |
| B | černý |
| C | bílý |
| D | zelený |

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.