

KROKOVÝ MOTOR ŘADY SL17

NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	černý s hnědým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	zelený s oranžovým	
A (1. fáze)	bílý	bílý + hnědý
/A (1. fáze)	červený	červený + černý
B (2. fáze)	modrý	modrý + oranžový
/B (2. fáze)	žlutý	žlutý + zelený

zapojení vinutí unipolární	proud 0,42 A pro motor SL17-0301 a 0,85 A pro motor SL17-0601, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 0,11 Nm
+V	černý s hnědým, zeleným a oranžovým
A	bílý
B	červený
C	modrý
D	žlutý

Motory řady SL jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.