

KROKOVÝ MOTOR SL23-1012, SL23-2812**NÁVOD K INSTALACI
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	bíločervený s bíločerným	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	bílozelený s bíložlutým	
A (1. fáze)	červený	červený + bíločerný
/A (1. fáze)	černý	černý + bíločervený
B (2. fáze)	zelený	zelený + bíložlutý
/B (2. fáze)	žlutý	žlutý + bílozelený

zapojení vinutí unipolární	proud 1,4 A pro motor SL23-1012 a 4 A pro motor SL23-2812, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 0,85 Nm
+V	bíločervený s bíločerným, bílozeleným a bíložlutým
A	červený
B	černý
C	zelený
D	žlutý

Motory řady SL jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SL se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.