

KROKOVÝ MOTOR ŘADY SL34 (D)

NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	bíločervený s bíločerným	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	bílozelený s bíložlutým	
A (1. fáze)	červený	červený + bíločerný
/A (1. fáze)	černý	černý + bíločervený
B (2. fáze)	zelený	zelený + bíložlutý
/B (2. fáze)	žlutý	žlutý + bílozelený

zapojení vinutí unipolární	
	SL34-2530 (D): proud 3,5 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 2,1 Nm SL34-3550 (D): proud 5 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 3,5 Nm
+V	bíločervený s bíločerným, bílozeleným a bíložlutým
A	červený
B	černý
C	zelený
D	žlutý

Motory řady SL jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.