

KROKOVÝ MOTOR SX16-0503 (D)

NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý s oranžovým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	hnědý s černým	
A (1. fáze)	zelený	zelený + oranžový
/A (1. fáze)	červený	žlutý + červený
B (2. fáze)	modrý	modrý + černý
/B (2. fáze)	bílý	hnědý + bílý

zapojení vinutí unipolární	proud 0,7 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 0,21 Nm
+V	žlutý s oranžovým, hnědým a černým
A	zelený
B	červený
C	modrý
D	bílý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.