

## KROKOVÝ MOTOR SX23-1012 (D)

### NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý s modrým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	hnědý s oranžovým	
A (1. fáze)	červený	červený + modrý
/A (1. fáze)	černý	žlutý + černý
B (2. fáze)	bílý	bílý + hnědý
/B (2. fáze)	zelený	oranžový + zelený

zapojení vinutí unipolární	proud 1,4 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 0,85 Nm
+V	žlutý s modrým, hnědým a oranžovým
A	červený
B	černý
C	bílý
D	zelený

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.