

KROKOVÝ MOTOR SX23-1020

NÁVOD K INSTALACI ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý s oranžovým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	šedý s fialovým	
A (1. fáze)	červený	červený + žlutý
/A (1. fáze)	zelený	oranžový + zelený
B (2. fáze)	bílý	bílý + fialový
/B (2. fáze)	modrý	šedý + modrý

zapojení vinutí unipolární	proud 1,5 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 1,4 Nm
+V	žlutý s oranžovým, šedým a fialovým
A	červený
B	zelený
C	bílý
D	modrý

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.