

## KROKOVÝ MOTOR SX23-1020

### ZAPOJENÍ VINUTÍ

<b>zapojení vinutí bipolární</b>	<b>sériové</b>	<b>paralelní</b>
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý s oranžovým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	šedý s fialovým	
A (1. fáze)	červený	červený + žlutý
$\bar{A}$ (1. fáze)	zelený	oranžový + zelený
B (2. fáze)	bílý	bílý + fialový
$\bar{B}$ (2. fáze)	modrý	šedý + modrý

<b>zapojení vinutí unipolární</b>	proud 1,5 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 1,4 Nm
+V	žlutý s oranžovým, šedým a fialovým
A	červený
B	zelený
C	bílý
D	modrý