

KROKOVÝ MOTOR SX23-1412**NÁVOD K INSTALACI
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý s modrým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	hnědý s fialovým	
A (1. fáze)	červený	červený + modrý
/A (1. fáze)	černý	žlutý + černý
B (2. fáze)	bílý	bílý + hnědý
/B (2. fáze)	zelený	fialový + zelený

zapojení vinutí unipolární	proud 2 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 0,85 Nm
+V	žlutý s modrým, hnědým a fialovým
A	červený
B	černý
C	bílý
D	zelený

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.