

KROKOVÝ MOTOR SX23-2520**NÁVOD K INSTALACI
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

| zapojení vinutí bipolární | sériové | paralelní |
|---|-------------------|-------------------|
| spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači) | žlutý s oranžovým | |
| spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači) | hnědý s fialovým | |
| A (1. fáze) | červený | červený + žlutý |
| /A (1. fáze) | zelený | oranžový + zelený |
| B (2. fáze) | bílý | bílý + fialový |
| /B (2. fáze) | modrý | hnědý + modrý |

| zapojení vinutí unipolární | proud 3,55 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 1,4 Nm |
|---------------------------------------|--|
| +V | žlutý s oranžovým, hnědým a fialovým |
| A | červený |
| B | zelený |
| C | bílý |
| D | modrý |

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje. Motory řady SX se prodávají jako samostatné komponenty pro další výrobu či integraci.