

**KROKOVÝ MOTOR SX34-2740 (D), SX34-2570P, SX34-3080,
SX34-4280 (D), SX34-6080 (D), SX34-6212****NÁVOD K INSTALACI
ZAPOJENÍ VINUTÍ**

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý s modrým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	oranžový (stříbrný) s hnědým	
A (1. fáze)	červený	červený + modrý
/A (1. fáze)	černý	žlutý + černý
B (2. fáze)	bílý	bílý + hnědý
/B (2. fáze)	zelený	oranžový (stříbrný) + zelený

zapojení vinutí unipolární	
+V	žlutý s modrým, oranžovým (stříbrným) a hnědým
A	červený
B	černý
C	bílý
D	zelený

Motory řady SX jsou určeny výlučně pro průmyslové sestavení pro zabudování do jiného přístroje.