

KROKOVÝ MOTOR SX23-2520

ZAPOJENÍ VINUTÍ

zapojení vinutí bipolární	sériové	paralelní
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	žlutý s oranžovým	
spojeno (nepřipojovat k výkonovému zesilovači)	hnědý s fialovým	
A (1. fáze)	červený	červený + žlutý
\bar{A} (1. fáze)	zelený	oranžový + zelený
B (2. fáze)	bílý	bílý + fialový
\bar{B} (2. fáze)	modrý	hnědý + modrý

zapojení vinutí unipolární	proud 3,55 A, statický moment při dvoufázovém unipolárním napájení 1,4 Nm
+V	žlutý s oranžovým, hnědým a fialovým
A	červený
B	zelený
C	bílý
D	modrý